CLEANERS & DEGREASERS

CONTACT CLEANER

Dielektrischer Kontaktreiniger mit Oxidationsentferner

HAUPTMERKMALE

- Oxidationsentferner – schnell verdampfendes Kontaktöl
- Entfernt nichtleitende Oxide und Sulfide
- Stellt die dielektrischen Eigenschaften wieder her, indem Fehlkontakte beseitigt werden
- Reinigt polare Verschmutzungen, fettige Ablagerungen und andere organische Rückstände
- Der schützende Ölfilm verlangsamt die Oxidation der Kontakte erheblich und schützt vor Feuchtigkeit
- Löst Lötflussrückstände auf
- Unbedenklich für Beschriftungen, Kunststoffe, Nylon, Gummi, Polyester, Lacke und Beschichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Elektrische und elektronische Kontakte
- Leiterplatten, Bauteile
- Elektronische Baugruppen, Schaltschänke
- Potentiometer, Relais, Schieberegler, Steckverbinder, Schalter

ANWENDUNG

- Nur spannungsfrei arbeiten
- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Flächen trocken und sauber sind – frei von Öl, Fett oder Staub.
- Falls nötig, entfetten oder den Staub mit dem Druckluftreiniger ECO DUSTER Art.-Nr. 808333 entfernen.
- Aerosol vor Gebrauch 1 Minute lang kräftig schütteln.
- Zwei Anwendungsmöglichkeiten dank des Cobra²-Doppelsprühkopfs:
    - Präzise Anwendung mit dem Kapillarrohr in aufgerichteter Position
    - Flächige Zerstäubung mit dem Sprühkopf (aus ca. 15 cm Entfernung zur Oberfläche)
- Einige Minuten warten, bevor die Geräte wieder unter Spannung gesetzt werden.
- Oxidentfernung und Schmierung bei Wartungsarbeiten regelmäßig wiederholen.



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand:	Flüssig
Farbe:	Braun
Geruch:	Organisches Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0 °C
Dichte:	0,78 g/cm³

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500 ml x 12 | Artikelnummer: **805199** | EAN-Code: 3429978051994

LAGERUNG

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.